

TUTA S30 GSM-pistorasia

TUTA™ S30 on älykäs GSM-pistorasia, joka on suunniteltu sisätiloissa sijaitsevien sähkölaitteiden etäkäynnistämiseen ja poiskytkemiseen. Laitteen ohjaama verkkovirta saadaan kytkettyä matkapuhelimesta SMS-tekstiviestin tai puhelinsoiton avulla. Helppokäyttöinen TUTA S30 kykenee ohjaamaan 16A (3000W) jatkuvaa ja 30A hetkellistä kuormaa. Laite toimii kaikkien operaattorien SIM-korteilla eikä vaadi toimiakseen erillistä datasopimusta.

Monipuoliset käyttökohteet:

- Lämmityksen etäkäynnistys
- Ilmastoinnin etäkäynnistys
- IT-laitteen uudelleenkäynnistys "reboot"
- Kodinkoneen etäkäynnistys
- Auton lämmityksen etäkäynnistys
- Nurmikon kastelulaitteiden etäkäynnistys
- Valaistuksen etäkäynnistys
- Hälyttimen etäkäynnistys
- Automaatiolaitteen etäkäynnistys
- Ilmoittaa sähkökatkoksista tekstiviestillä!

Mukana ulkoinen lämpötila-anturi



TUTA™ S30 -keskusuksikössä on liitäntä ulkopuoliselle lämpötila-anturille, joka toimitetaan tuotepaketin mukana. Näin laite soveltuu monipuolisesti erilaisiin automaattisiin lämmitysten ohjauksiin niin kotona, autotallissa, veneessä kuin kesämökeillä. Lämpötilatieto saadaan välitetyä myös SMS-tekstiviestillä suoraan GSM-matkapuhelimeen.

Tekniset tiedot:

- Sisääntulovirta: 110-230VAC / 50Hz
- Jatkuva kytkentäteho: 16A @ 230VAC (3000W)
- Hetkellinen kytkentäteho: 30A @ 230VAC (30 sek.)
- GSM-taajuudet: 900/1800MHz
- SIM-korttipaikka: 1.8/3V
- Tukee 5x GSM-puhelinnumeroa
- Hallinta ja etäohjaus: SMS-tekstiviesti tai puhelinsoitto
- SMS-viesti virtakatkoista (akkuvarmennus)
- Viivästetty ohjaus
- Ajastettu ohjaus
- Lämpötila ohjaus
- Automaattinen kellon sykkronointi GSM-verkosta
- Liitäntä ulkoiselle lämpötila-anturille: -20...+60C
- Käyttölämpötila-alue: -10...+50C
- Merkki-LEDit: Virta, GSM, Kytkentärele
- Virrankulutus lepotilassa: <1mA
- Maadoitettu EU-pistorasia
- CE-hyväksyty



Ilmoittaa
sähkökatkoksista!



99eur

Suositus hinta
sis.alv 23%

Helppokäyttöinen hyötylaite

TUTA™ S30 asennus on mutkaton: Asenna laitteeseen SIM-kortti ja määrittele puhelinnumero SMS-tekstiviestillä #00# - tämän jälkeen laite on käyttövalmis! Tekstiviestillä #01# laite kytkee virrat ja tekstiviestillä #02# laite kytkee virrat pois - helppoa kuin heinänteko!

Edistyneemmille käyttäjille laitteesta löytyy mahdollisuudet asettaa viisi puhelinnumeroa, ajastettujen ja viivästettyjen ohjausten määrittelyyn sekä monia muita hyödyllisiä lisäominaisuuksia. TUTA S30 onkin varsin monipuolinen hyötylaite lukuisiin käyttötarkoituksiin ja -kohteisiin.